

Cont. output	Max. electrical speed	Base speed (min-1) at armature voltage (V)						Rated armature current	Torque	Efficiency	Armature circuit	
		400	440	470	520	550	620				Inductance	Resistance
(kW)	(min-1)							(A)	(Nm)	(%)	(mH)	(Ohm)
157,1	550	187	211	228	256	273	313	500	7846	74,4	3,32	0,161
176,5	550							500	7818	76,6		
191,8	550							500	7882	77,9		
217,3	550							500	7936	79,9		
231,5	550							500	7950	80,8		
267,2	550							500	7988	82,8		
202,0	570	237	265	285	320	340	390	614	7985	78,7	2,18	0,107
226,4	570							614	7994	80,5		
244,8	570							614	8042	81,6		
276,4	570							614	8085	83,2		
294,8	570							614	8120	84,0		
337,6	570							614	8103	85,6		
355,0	1110	404	449	482	537	571	650	1000	8230	85,8	0,83	0,041
395,8	1110							1000	8256	86,9		
425,3	1110							1000	8268	87,6		
474,3	1110							998	8278	88,6		
499,8	1120							989	8195	89,1		
556,9	1150							966	8027	90,2		
444,7	1160	502	556	597	665	706	803	1227	8301	87,7	0,56	0,028
494,7	1160							1227	8323	88,6		
530,4	1160							1227	8318	89,2		
589,6	1160							1223	8303	90,0		
618,1	1180							1207	8202	90,5		
681,4	1210							1170	7947	91,4		
526,3	890	617	682	730	813	863	980	1425	7992	89,7	0,34	0,019
583,4	890							1425	8007	90,4		
626,3	890							1425	8028	90,9		
687,5	900							1404	7913	91,6		
716,0	920							1378	7766	91,9		
775,2	990							1315	7406	92,6		
535,5	1010	715	791	847	940	997		1425	7006	91,0	0,29	0,015
591,6	1010							1425	7003	91,6		
633,4	1010							1425	7001	91,9		
703,8	1010							1425	7010	92,4		
746,6	1010							1425	7010	92,7		

Field loss (hot) = 8343 W

IC06/17/37/86W